

Montag bis Sonntag  
8.00 bis 23.00 Uhr  
telefonisch erreichbar.  
Oder 24/7 per Mail:  
flashlights@stewitsch.de

DER LED-TASCHENLAMPEN-SHOP

HOME OF FLASHLIGHTS

STEWITSCH

2215 GUARD

NORDRIDE®



Ⓜ	15 W
☀️	300 / 650 / 1300 Lumen
🔊	86.5 DB
💧	IP 67
🌡️	5000 Kelvin
⌚	8h 300lm / 4h 650lm / 1.5h 1300lm
📏	0 – 10m / 120°
🛡️	IK 08
🔋	3.7V 2600mAh
⚡	5V 2A USB-C
📏	320 g
📏	52 x 139 x 88 mm

## DE Bedienungsanleitung

Vielen Dank, dass Sie sich für ein Produkt von NORDRIDE entschieden haben!  
Um sich mit Ihrem neuen Produkt vertraut zu machen, lesen Sie bitte die folgende Gebrauchsanweisung.

### 1. Sicherheitshinweise

Beachten Sie immer die allgemeinen Sicherheitsvorschriften für den Gebrauch von Elektrogeräten, um die Unfallgefahr zu vermeiden. LED-Leuchten sind sehr hell. Blicken Sie unter keinen Umständen in den Lichtstrahl, da dies bleibende Schäden an den Augen verursachen kann.

Dieses Produkt ist kein Spielzeug, halten Sie Kinder von dem Produkt fern.

⚠️ **ACHTUNG!** Diese Leuchte verfügt über eine Alarm Stroboskop-Funktion. Diese darf nur als Alarm eingesetzt werden. Die starke Blendung, kombiniert mit Blitzlicht, alarmiert, desorientiert und täuscht.

⚠️ **ACHTUNG!** Diese Leuchte verfügt über eine Alarm Signal-Funktion. Diese darf nur als Alarm eingesetzt werden. Das laute und schrille Signal schreckt ab und kann unvermittelt auftreten.

Benutzen Sie Ihre Leuchte niemals, wenn Sie irgendwelche Beschädigungen feststellen. Verwenden Sie die Arbeitsleuchte nicht in explosionsgefährdeter Umgebung, in welcher sich brennbare Flüssigkeiten, Gase oder Stäube befinden. Lebensgefahr! Verwenden Sie nur vom Hersteller zugelassene Zubehör- und Ersatzteile.

## Bedienung:

Der Guard 2215 bietet drei Helligkeitsstufen und 5 Funktionsstufen an, wobei generell unterschieden werden muss zwischen dem Betrieb bei Helligkeit und Dunkelheit. Die Bedienung der Funktionsstufen erfolgt über die Taste mit dem Dreieck auf der Rückseite des Guard.

Stufe 1: Sensor Licht, **nur bei Nacht**

Stufe 2: Sensor Strobe Blitz, **nur bei Nacht**

Stufe 3: Sensor Alarm Signal, **nur bei Nacht**

Stufe 4: Sensor Strobe Blitz mit Alarm Signal, **bei Tag und bei Nacht**

Stufe 5: Sensor Strobe Blitz mit Alarm Signal, **nur bei Nacht**

In den **Stufen 1-3** reagiert der Guard auf Bewegung nur bei Dunkelheit entsprechend den Angaben

In der **Stufe 4** reagiert der Guard auf Bewegung bei Helligkeit nur mit dem Alarm Signal, und bei Bewegung in der Dunkelheit mit Strobe Blitz und Alarmsignal.

In der **Stufe 5** reagiert der Guard auf Bewegung nur bei Dunkelheit entsprechend der Angabe.

Der Guard kann auch als normale Lichtquelle mit 3 weißen Helligkeitsstufen verwendet werden. Die Regelung der Helligkeitsstufen erfolgt über die Ein Taste auf der Rückseite des Guard.

Montag bis Sonntag  
8.00 bis 23.00 Uhr  
telefonisch erreichbar.  
Oder 24/7 per Mail:  
flashlights@stewitsch.de

DER LED-TASCHENLAMPEN-SHOP

HOME OF FLASHLIGHTS



Die 5 grünen Leds signalisieren zum einen den aktiven Zustand des Guard bei scharfer Alarmfunktion, als auch den Ladezustand des internen Akkus.

Die Aufladung des internen Akkus erfolgt über die Rückseitige USB-C Ladebuchse.

Die frontseitige mittige rote LED zeigt durch die Anzahl des Blinkens die aktiven Funktionsstufen 1-5 an, und blinkt alle 30 Sekunden entsprechend auf.

#### **Wichtige Sicherheitshinweise:**

Dieses Produkt ist eine hoch intensive und helle LED-Taschenlampe, welche durch unsachgemäße Verwendung die Verletzungen von menschlichen oder tierischen Augen verursacht. Schauen Sie niemals direkt in das eingeschaltete Objektiv, und richten Sie den Lichtstrahl nicht auf Person oder Tiere, während Sie die Taschenlampe aktiviert haben.

**Dieses LED-Produkt muss außerhalb der Reichweite von Kindern gehalten werden.**

Beim Transport der Taschenlampe muss zudem sichergestellt sein, dass sich die Taschenlampe im ausgeschalteten Zustand befindet, und gegen unabsichtliches einschalten geschützt ist.

**Für etwaige Personen.- oder Sachschäden, welche durch den **GUARD2215** entstehen übernehmen wir keine Haftung und Verantwortung.**

#### **Wartungshinweise:**

Beachten Sie bitte, dass die Schutzklasse IP65 nur bei geschlossener Abdeckung des USB-C Ladeanschlusses gegeben ist.

#### **Garantie und eingeschränkte Garantie:**

Wenn die Taschenlampe während des normalen Gebrauchs, innerhalb von 6 Monaten ausfällt, ersetzen wir diese mit dem gleichen oder einem ähnlichen Modell. Bei Ausfällen welche zeitlich darüber liegen, bis zu max. 2 Jahren repariert oder ersetzt der Hersteller diese, was jedoch mit einer längeren Wartezeit von 2-3 Wochen verbunden ist.

Bitte beachten Sie, dass die Garantie nicht eintritt, wenn die Schäden zurückzuführen sind aufgrund von:

- Unsachgemäßer Behandlung oder Bedienung, abweichend wie in der Bedienungsanleitung und Produktspezifikation beschrieben.
- Unbefugte Demontage, Reparatur oder Umbau
- Im Falle einer Reklamation senden Sie das Produkt zusammen mit der Rechnung sowie einer Beschreibung des Problems an den Händler zurück, bei dem Sie es bezogen haben.