

Montag bis Sonntag
8.00 bis 23.00 Uhr
telefonisch erreichbar.
Oder 24/7 per Mail:
flashlights@stewitsch.de

DER LED-TASCHENLAMPEN-SHOP

HOME OF FLASHLIGHTS



Beschreibung des AT-1:

Der Akkuträger AT-1 ist kompatibel zum IMALENT DX80 LED Kopf, und kann diesen mit bis zu 8 Stück 18650 Li-Ion Akkus zuverlässig versorgen.

ACHTUNG: Die Ladeinheit des DX80 LED Kopfes darf jedoch in Verbindung, mit dem AT-1 aus Sicherheitsgründen NICHT mehr verwendet werden.

Die Vorteile des AT-1:

Der Vorteil dieses eigens entwickelten Akkuträgers AT-1 ist die doppelte Laufzeit bei der Verwendung von 8 Stück 18650 Li-Ion Akkuzellen, sowie eine verbesserte Kühlleistung über das verlängerte Aluminiumrohr. Der wesentliche Vorteil des AT-1 liegt aber darin, dass jede Akkuzelle einzeln entnommen, und bei einem Ausfall ersetzt werden kann. Somit wird nicht wie bei vielen Modellen üblich, die gesamte Einheit ausgetauscht, und noch funktionale Akkuzellen unnötig entsorgt. Das schont nachhaltig die Umwelt, die Ressourcen und reduziert die Kosten.

Bedienung des AT-1:

Legen Sie wahlweise 4 oder 8 Stück geschützter 18650 Li-Ion Akkuzellen in den AT-1 und verschrauben diesen mit ihrem kompatiblen Verbraucher. Bei der Verwendung von 4 Akkuzellen müssen diese vollständig auf einer Kammerebene in der richtigen Polarität (Plus/Minuspol) eingesetzt werden. Bei Verwendung von 8 Akkuzellen werden diese ebenfalls in der richtigen Polarität (Plus/Minuspol) in die zweite Kammerebene eingelegt, und parallel dazugeschaltet. Die Akkuzellen müssen zum Aufladen aus dem Akkuträger entnommen werden. Hierbei empfehlen wir das Aufschrauben am kürzeren Lampenkopfgewinde.

Die technischen Daten des AT-1:

- max. Spannung bei 4/8 Akkuzellen von 16.8V
- AØ53 x lØ46 mit Außengewinde M46.
- Länge 163 mm x Durchmesser 53 mm
- Gewicht: 295 Gramm, ohne Akkus
- Schlagfestigkeit geprüft: bis 1.0 Meter
- Wasserdichte geprüft nach IP68: bis 1.0 Meter
- 0,5µm hartvergoldete Kontakte und Federn aus Messing bzw. Bronze
- Hochwertiges, griffig gerändeltes, schwarz eloxiertes Aluminiumrohr
- Made in Germany – Stuttgart / Degenhof
- 100% individuelle Handmontage
- RoHS Konform
- CE Konform
- 3 Jahre Garantie
- Änderungen vorbehalten

Der Lieferumfang des AT-1:

- 1 x Akkuträger für max. 8 Stück 18650 Li-Ion Zellen
- 1 x Aluminiumrohr schwarz eloxiert
- 1 x Endkappe schwarz eloxiert
- 2 x Ersatz O-Ringe
- 1 x Adapterset für DX80
- 1 x Bedienungsanleitung
- 1 x Warnhinweise

Montag bis Sonntag
8.00 bis 23.00 Uhr
telefonisch erreichbar.
Oder 24/7 per Mail:
flashlights@stewitsch.de

DER LED-TASCHENLAMPEN-SHOP

HOME OF FLASHLIGHTS



Warnhinweise:

Der Akkuträger AT-1 ist ausschließlich für die Aufnahme von Li-Ion Akkuzellen der Bauform 18650 (18 x 67 mm) konzipiert und entwickelt worden. Achten Sie beim Einlegen auf die korrekte Polarisierung von plus und minus. Setzen Sie immer nur 4 Akkuzellen auf einer Ebene, beziehungsweise 8 Akkuzellen vollständig ein. Verwenden Sie ausschließlich geschützte Akkuzellen und mischen Sie auf keinen Fall Akkuzellen von unterschiedlichen Herstellern oder Akkuzellen mit unterschiedlicher Länge.

Für etwaige Personen.- oder Sachschäden, welche durch den unsachgemäßen Gebrauch des Akkuträgers AT-1, oder die Verwendung nicht geeigneter Akkuzellen entstehen übernimmt die Home of Flashlights keine Garantie und Haftung. Der AT-1 ist **NICHT** für ungeschützte Li-Ion Akkuzellen geeignet.

Wartungshinweise:

Zerlegen Sie den Akkuträger AT-1 bitte **NICHT**. Dadurch kann dieser irreparabel beschädigt werden und die Garantie erlischt. Um die Wasserdichte und Leichtgängigkeit der Gewinde zu gewährleisten, schmieren Sie bitte die O-Ringe regelmäßig mit einem Öl ein. Hierfür empfehlen wir ein, Waffen.- oder Nähmaschinenöl. Beachten Sie dabei, bitte, dass ölbasierte Schmierstoffe Gummi beschädigen kann. Bitte reinigen Sie die elektrischen Kontakte regelmäßig, besonders dann, wenn der Lichtstrahl zu flackern beginnt, oder ganz erlischt. Verwenden Sie dabei ein fusselfreies Tuch oder einen mit Alkohol angefeuchteten Baumwollwolltupfer. Beide Gewinde am Akku-Rohr müssen für eine einwandfreie Kontaktgabe satt angezogen werden.

Garantie und eingeschränkte Garantie:

Auf den Akkuträger AT-1 geben wir eine Garantie von 3 Jahren. Bitte beachten Sie, dass die Garantie nicht eintritt, wenn die Schäden zurückzuführen sind aufgrund von:

- Unsachgemäßer Behandlung oder Bedienung, abweichend wie in der Bedienungsanleitung und Produktspezifikation beschrieben.
- Batterieleckage
- Unbefugte Demontage, Reparatur oder Umbau
- Im Falle einer Reklamation senden Sie das Produkt zusammen mit der Rechnung sowie einer Beschreibung des Problems an uns zurück.

Fehlerbehebung:

Falls das Licht nicht aufleuchtet oder fehlerhaft arbeitet, überprüfen Sie bitte zunächst wie folgt:

1. Ob die Akkus aufgeladen, und korrekt eingelegt sind
2. Ob die elektrischen Kontakte gereinigt werden müssen
3. Ob die Akkurohrgewinde gereinigt werden müssen
4. Ob sämtliche Gewinde fest zugeschraubt sind