

Montag bis Sonntag  
8.00 bis 23.00 Uhr  
telefonisch erreichbar.  
Oder 24/7 per Mail:  
flashlights@stewitsch.de

DER LED-TASCHENLAMPEN-SHOP

HOME OF FLASHLIGHTS



### Bedienung:

Stecken Sie das Netzkabel in eine Standard Wechselstromsteckdose oder stecken Sie den Autoadapter in den Zigarettenanzünder Ihres Fahrzeugs. Das Ladegerät prüft automatisch die Batterie. Wenn das Ladegerät 30 Sekunden lang steht, ohne dass Batterien eingelegt sind oder der Schalter gedrückt wird, startet es die Energiesparfunktion und die Helligkeit des LCD-Bildschirms nimmt ab.

Wenn Sie einen Akku falsch einlegen, wird auf dem LCD-Bildschirm "Err" angezeigt. Das A4-Ladegerät erkennt automatisch Li-Ion/Ni-MH/Ni-CD/ und LiFePO<sub>4</sub> Akkus. Der Ladestrom ist standardmäßig auf 500mA eingestellt. Bei Bedarf kann, der Strom auf 1.000mA eingestellt werden.

Die Tasten A/B/C/D entsprechen dem jeweiligen Ladeschacht.

Kurzer Druck der Taste am Ladeschacht für 1S: Auswahl des Ladestroms 500mA oder 1.000mA

Langer Druck 5S der Taste am Ladeschacht: Auswahl des Lademodus zwischen Li-Ion und LiFePO<sub>4</sub>

Aus Sicherheitsgründen stoppt der A4 den Ladevorgang automatisch, wenn er 12 Stunden erreicht hat. Entfernen Sie die Batterien und ziehen Sie den Netzstecker, wenn der Ladevorgang abgeschlossen ist.